https://www.boat-manuals.com/

Motor siehe Schaltplan Hersteller
B
61
Lichtmaschine
Anlasser
2,5² H07VK 61 schw
61
87 – 86
Batterie-trennrelais
2,5² H07VK -blau
6² H07VK 86schw
35² NSLFFOE +
35² NSLFFOE -
Bau seits Yanmar
2×0,75² H03VVF 1/-
Kompassbel. Steuersäule
2W
2×1,5² H05 VVF 7/-
10W
Hecktaterne
Selbststeuer-Anlage
siehe Schaltplan Hersteller
Motor Instrumenten Set
15 18
2×1,5² H05VVF 15/18
2×1,5² H05VVF 1/-
Verteiler Kleiderschrank
20 18 15 -
Tankgeber
20
2,5² H07VK blau +
1,5² H07VK schw 20
2,5² H07VK blau +
Einfüllstutzen
2×0,75² H03VVF 6/-
2×5W
Bel.WC
2×1,5² H05 VVF +/-
2×0,75² H03VVF 6/-
5W
Bel.Salon StB.
2×0,75² H03VVF 3/-
2×0,75² H03VVF 3/-
5W
Bel.Hundekoje
2×5W
Bel.Pantry
3/-
2×2,5² H05VVF
Verteiler B.B. Pantryschrank
3 -
siehe Schaltplan Hersteller
Kühlschrank Peltier
5W
Bel.Salon B.B.
5W
Bel.Salon B.B.
5W
Bel.Vorschiff B.B.
16² H07VK blau +
Maststütze
Schaltergruppe Sicherungsschalter
Kabel zum Verteiler OelFlex 18×2,5² Nr 1-17
Betr.Std. Zähler
Kartenlese-leuchte
5W
Steckd. 12V
Batterie-Anzeige
Tankfüllst.-Anz.
Meilenz.
Anschluß Wasserpumpe
+ -
2×2,5² H05VVF 2/-
Ankerlaterne
10W
Dreifarbenlaterne
25W
Topplaterne
25W
Bel.Salon
6W
20W
- - 6 9 10 16
Verteiler Maststütze
2×0,75² H03VVF zum Sumlog
5×0,75² H03VVF
Echolot
Sumlog
Windmessanlage
Kompass
Verteiler StB. hinter Schaltergruppe
D- - - - + 16 10 9 7 6 3 2 1 18 15 20
Echolot
50mA
Sumlog
50mA
Windmesser
50mA
Kompass
Kühlschrank Polarmatik Isotherm
~ + siehe Schaltplan Hersteller
5×2,5² H05VVF 6/9/10/16/-
2,5² H07VK blau -
2×0,75² H03VVF 6/-
2,5² H07VK blau
2,5² H07VK sch
4×2,5² H05VVF 15/18/20/-
6² H07VK schw+
6² H07VK schw+
Ankerwinsch
M
Taster für Ankerwinsch
Steckdose Ankerpiek
Buglaterne
25W
25² H07VK blau -
25² H07VK schw+
3,5A
3,5A
8A
Radio Navi- UKW Gegäte Seefunk
Hauptschalter
6² H07VK blau -
6² H07VK blau -
6² H07VK schw+
siehe Schaltplan Hersteller
Anschluß Heizung
25A
25A
50A
Sicherungs-kasten
Steuer-Sicherung 8A
+ 4 -
5W
5W
Bel.Salon StB.
Bel.Vorschiff St.B.
2×2,5² H05VVF 4/+
FI-Steckmat nach Bedarf CEE DIN 49462 bzw Flanschstecker RS 692 211-30
Kupplungs-Steckdose Ankerpiek 220V
10² H07VK blau -
Starterbatterie
12V/55 Ah
Verbraucherbatterie
12V/110Ah
3G1,5² H07RNF
2×1,5² H05VVF 7/-
12V/18A
Ladegerät
3G1,5² H07RNF
220 V Set
SI Automat 16A
2×1,5² H05VVF 7/-
10² H07VK sch 87
35² NSLFFOE +
35² NSLFFOE -

Schaltergruppe
1 = Beleuchtung Kompass, Echolot, Sumlog, Windmessanl., Selbststeueranl.
2 = Wasserpumpe
3 = Beleuchtung B.B., Kühlschrank
6 = Beleuchtung St.B.
7 = Bug-Hecklaterne
9 = Ankerlaterne
10 = Dreifarbenlaterne
16 = Topplaterne

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

1989	Tag	Name
Gez.	2302	
Gepr.		
Norm		
Material		
Maße ohne Toleranzang. nach		

Schaltplan D-34

Zeichn. Nr. 42.6.3488 a

Ersatz für 42.6.3488